



Schachclub Lenzburg

Anleitung Schachuhr DGT 3000

Wichtigste Programme:

SMM NLA/NLB: Prog 14

SMM Sa-Spiele: Prog 13

SMM Abendspiele: manuell Prog 26-30

Club (1:30+30'')/Z: Prog 12



Grün: + und – Tasten: Wert/Ziffer erhöhen oder reduzieren

Blau: rechts und links-Tasten: Cursorposition verschieben bzw. weiter/zurück im Menu

Grundlagen

- Nach dem Einschalten blinkt die die **Programmnummer** (DGT nennt es **Option**)
- Mit **+ - Tasten** gewünschte **Programmnummer (Option)** suchen
- Wird die gewünschte Nr angezeigt, mit **▶ «Weiter»**
- Für jede verlangte Einstellung (Bedenkzeit, Bonus, Zugzahl etc.) ist das Vorgehen:
 - Immer mit **+ - Tasten** den Wert einstellen, bzw. wählen
 - und jeweils mit **▶ «Weiter»** zur nächsten Ziffer oder nächsten Einstellung
- wenn nichts mehr blinkt, Wippe so einstellen, damit sie beim Weissspieler oben ist.
- Uhr mit **▶ || «Starten»**


Korrektur der Zeit

Muss die Zeit korrigiert werden (z.B. 2-Minuten Zeitbonus nach ungültigem Zug des Gegners), so geht das ganz einfach:

- Uhr stoppen **▶ ||** drücken
- Korrekturmodus einschalten **▶ ||** während **3 sec** drücken
- Mit **▶ «Weiter»** zur Ziffer navigieren, die korrigiert werden muss
- Mit **▶ $\boxed{+}$** und **▶ $\boxed{-}$** die Zeit korrigieren
- Mit **▶ «Weiter»** zum Ende - bis nichts mehr blinkt
- Uhr mit **▶ ||** wieder starten.

A) Clubmeisterschaft/Cup: 01:30 pro Partie plus 30 sec für jeden Zug

=> Programm 12 "FISCHER (1) "


On/Off ->  drücken bis 12 -> ▶ «Weiter»

B) SMM Abend-Spiele (Mo-Fr)

01:30 für 36 Züge plus 00:30 für den Rest der Partie

=> mit  -Taste Programm 26 -30 " manuelle Einstellung" mit ▶ «Weiter»

Das Programm bleibt gespeichert -> daher muss evt folgendes nicht neu gemacht werden!

Kleine Symbole rechts oben -> mit  «Time» auswählen mit ▶ «Weiter»

Nun wird mit  /  und ▶ die Bedenkzeit 1:30.00 der **ersten Periode** eingestellt

Es blinkt wieder oben – wieder auf **Time** und mit ▶ «Weiter»

Nun wird mit  /  und ▶ die Bedenkzeit 0:30.00 der **zweiten Periode** eingestellt

Es blinkt wieder oben – diesmal auf **END** gehen (mit  und dann mit ▶ «Weiter»)

Er fragt nach Sound OFF mit ▶ «Weiter» und FREEZE ON mit ▶ «Weiter»

C) SMM Samstag-Spiele 1.-4 Liga: Bei einem Zeitzuschlag von 30 Sekunden pro Zug von
Partiebeginn an 40 Züge in 90 Minuten, gefolgt von 30 Minuten bei einem Zeitzuschlag von 30
Sekunden pro Zug für den Rest der Partie.

=> Programm 13 "Fischer (2)"

D) SMM NLA / NLB: Bei einem Zeitzuschlag von 30 Sekunden pro Zug von Partiebeginn an 40 Züge
in 100 Minuten, gefolgt von 20 Zügen in 50 Minuten und schliesslich 15 Minuten für den Rest der
Partie

=> Programm 14 "Fischer (3)"

E) Eigenes Programm 26-30 wie unter B) aber mit Fischer-Bonuszeit

Wie in B) beschrieben, aber: «FISCH» wählen. Nach der Bedenkzeit folgt dann in jeder Periode

- Bonus (Anzeige: **BNS**) auf beiden Seiten mit  /  auf 0:00 einstellen mit ▶ «Weiter»

- Anzahl Züge (**MOVES**): auf "000" lassen, da Uhr keine Infos zu Zügen geben darf

Einfach End wählen, wenn keine Periode mehr folgt.

Es können übrigens auch Fischer und Time-Perioden kombiniert werden.

F) Blitz/Schnellschach fixe Zeit ganze Partie

5 Min => Progr. 1, Time (1)

25 Min => Progr. 3, Time (2)

sonstige => Progr. 26 - 30 -> «Time» wählen, Zeit manuell einstellen danach «End»

DGT 3000 LISTE DER OPTIONSNUMMERN

Optionsliste

Option	Zeiteinstellung (periods)	Voreinstellung
01	TIME(1)	5 m
02	TIME(1)	10 m
03	TIME(1)	25 m
04	TIME(1)	1 h
05	TIME(1)	2 h
06	TIME(2)	2h + 30m
07	TIME(2)	2h + 1h
08	TIME(3)	2h + 1h + 30m
09	TIME(3)	2h + 1 h + 1h
10	FISCHER(1) ❄️	3 m + 2 s/pro Zug Bonusbedenkzeit
11	FISCHER(1) ❄️	25 m + 10 s/pro Zug Bonusbedenkzeit
12	FISCHER(1) ❄️	1 h 30 m + 30 s/pro Zug Bonusbedenkzeit
13	FISCHER(2) ❄️	1 h 30 m + 30 m+ 30 s/pro Zug Bonusbedenkzeit
14	FISCHER(3) ❄️	1 h 40 m + 50 m + 15 m + 30 s/pro Zug Bonusbedenkzeit
15	DELAY(1) ❄️	25m + 10s/pro Zug frei
16	DELAY(1) ❄️	1 h 55 m + 5 s/pro Zug frei
17	DELAY(2) ❄️	2 h + 15 m + 30 s/pro Zug frei
18	DELAY(3) ❄️	2 h + 1 h + 15 m + 30 s/pro Zug frei
19	CAN-BYO 🎵	1 h + 5 m kanadisches Byo-Yomi
20	BYO 🎵	1 h + 1x20 s Byo-Yomi
21	SCRABBLE™ 🎵	25 m + hochzählen
22	US-DELAY(1)	5 m + 2 s/pro Zug frei
23	US-DELAY(1)	25m + 5 s/pro Zug frei
24	US-DELAY(2)	1 h 55 m + 60 m + 5 s/pro Zug frei
25	-	Computer/Internetverwendung
26	-	manuelle Einstellung 1
27	-	manuelle Einstellung 2
28	-	manuelle Einstellung 3
29	-	manuelle Einstellung 4
30	-	manuelle Einstellung 5



Der Ton ist voreingestellt.
FREEZE ist voreingestellt.